

Diplexer Filter

42L-1870H



Introduction

양방향 System에서 주파수 대역 분리 및 혼합기로서 하향 신호와 상향 신호를 Filtering하여 Headend 상향, 하향 기기에 신호를 분리 공급하는 기기이다.

Features

- 고성능 Filter 사용으로 주파수 분리가 우수하다.
- 전송 방식에 따라 대역 주파수 변경이 가능하다.

Specifications

	ITEM	CHARACTER
RF	Forward Frequency	54 ~ 870 MHz
	Reverse Frequency	5 ~ 42 MHz
	Insertion Loss	≤ 1.0 dB
	Band Separation	≥ 45 dB
	Return Loss	≥ 18 dB
General	Weight	2 Kg
	Material	AL/ Diecasting
	Dimensions (W x H x D)	482 x 44 x 272 mm

Drawing

