

### Digital Multi Terminal

#### HDTB-2016L



#### Introduction

System의 Amplifier 출력 통신Data, Power를 다수의 Local Site에 제공하기 위해 각각의 입력을 최대 16분배 처리 되어 Local Site마다 AMP출력, 통신Data, Power를 동시 제공하는Digital Multi Terminal 이다.

#### Features

- 통신 Data 분배적용
- RX / TX 통신상태 LED Indicator
- 결선 및 A/S가 편리하도록 Wago 236 콘넥터 사용

### Specifications

ITEM	CHARACTER	
Input /Output	Data	1 In / 16 Out CH
	AMP	1~16 CH
	Power	1 Port
Serial 통신	통신방식	RS232 / RS485
	Speed	9600~12000 bps
Power	AC	220V/ 60Hz
	DC	24 V
	소비전력	12 W
일반 규격	Dimensions (W x H x D)	483 x 88 x 318 mm
	Weight	3 Kg

### Digital Power Supply

#### HDPS-3008



#### Introduction

중앙집중방송 System에 구성되는 모든 장비에 안정된 DC24V 전원을 공급하는 장비로 Main이다. Dual Power 구성으로 운영 파워 Module 고장시 자동으로 비상 Module로 Auto Change 된다.

#### Features

- 입력전압 및 사용전류를 Digital meter로 표시
- 비상 Battery 연결로 정전시 비상전원 공급
- Remote Control 통신 포트 구성

### Specifications

ITEM	CHARACTER	
Serial 통신	통신방식	RS-232C , RS-422
	Speed	9600~12000 bps
출력 Port		8 Port
입력전원		AC 220 V
출력전원		DC 24 V
출력전류		10 A
소비전력		370 W
일반 규격	Dimensions (W x H x D)	483 x 88 x 305 mm
	Weight	3 Kg